## WIFI 摄像机 v22.22



感谢您购买本产品!请认真阅读说明书并按照步骤正确设置您的摄像机。

产品使用时,请注意散热!



## 按键说明:

- 1. 电源键: On-开关; Off-关机;
- 2. R键-复位键:按R键5秒,设备恢复到本地模式;
- 3. 指示灯: 红灯-本地模式; 蓝灯-远程模式

本地模式下,没有连接网络,不能进行远程查看。

## 注意:

1. 云存储购买后无法办理退款,请谨慎购买。

2. 光线变暗时,机器会自动检测且使画面由彩色转为黑白。

一、APP 下载与注册

手机扫描下面二维码下载 APP;

Android 系统的手机也可在应用宝等应用市场下载; iOS 系统手机可在 App Store 下载。

APP: V380 Pro



注册:

使用前,先进行 APP 注册。帐号也可以用于设备分享或云存储等功能。

二. 网络配置

1. 设置初始化

首次使用设备,需要进行初始化配置。

长按复位键 5 秒,灯色转变为红蓝灯长亮,持续 30 秒左右之后指示灯再次 变为红灯亮,则表示该摄像机复位成功。

2. 网络配置

1)设备开机后,打开 APP, APP 会自动检测周围设备,选择设备并连接。

我的家 <sup>开启智能安防新生活</sup>	Q	Φ <b>+</b>
云服务告警录制 重要时刻不再错失	28## •	Nriat
<b>所有设备</b> 分享设备		
壁灯	C	$\odot$
Q 撤防	adar en	ar is call or
附近设备		×
MV52132543		
□ 不再提示		
忽略	去连接	

如果此果没有检测到设备,也可以通过点击"**十**",进行设备添加。如果没有看到二维码,也可以选择"AP 热点连接"(以 MV 开头)。



2)选择对应 WIFI 网络,去连接设备热点。

<	Δ	AP热点	
0	📀	🎯	🕲
接通电源	选择WIFI	连接热点	设备联网



3) 点" ← ",进行网络配置。

$\leftarrow$ wlan	?
WLAN	
网络加速	已开启 >
更多 WLAN 设置	>
已连接 WLAN	
<b>MV52132543</b> 已连接	(î:
可用 WLAN	0°
<b>H3C_lz8888</b> 已保存,加密 (可上网)	() ()
<b>lzgcb88</b> 已保存,加密 (可上网)	

<	AP热点
接通电源	・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・・ ・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・・
	设备连接中
	尽量使您的路由器、手机和设备互相靠近

4) 设备配置网络完成,可进行查看。



三. 云存储

云存储购买后无法办理退款,请谨慎购买。

购买云储存服务后,所有的报警视频会保存在云服务器上,可随时下载或在 线观看。没有购买云储存服务,也可以从内存卡读取报警视频。

四. 常见问题

1. 远程监控不流畅。请根据当时的网络环境选择适合的清晰度。

2. 内存卡不保存视频, 第一次使用内存卡必须要格式化一次。

3. 连接不上网络,请根据自己的网络性质,选择连接方式。

4. 密码不小心忘记,请直接按设备复位键5秒,恢复出厂设置。

5. AI 人形侦测报警是云储存的一个套餐,购买云储存套餐后会优先人形侦测报警。

6. 红蓝灯同时亮,请按设备复位键5秒,恢复出厂设置即可使用。

7. 内存卡录像是 10 分钟一段,循环录像的,不能改的。 更多问题请看 APP 内的常见问题解答。